

PRODUCT DATA SHEET - FDV

Smoke Detector Model SA411S



Käyttöalue

Palovaroitin on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa, kuten omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloasunnoissa. Jokaisessa asunnossa onettava riittävä määrä palovaroittimia lain edellyttämällä tavalla. Tämä palovaroitin ei korvaa lain tai paloviranomaisen edellyttämää laajamittaista palohälytysjärjestelmää, joka voi olla pakollinen esimerkiksi liikeyrityksissä tai erityiskohteissa.

Palovaroittimen sijainti

Palovaroittimen oikea sijoitus parantaa ennakkovaroitusta tulipalosta ja vähentää virrehälytysten riskiä. Suositukset:

- Sijoita palovaroittimet makuuhuoneisiin tai niiden läheisyyteen, jotta hälytys kuuluu nukkuessa.
- Keittiön lähellä oleva palovaroitin vähentää viivettä havaittaessaan keittiöstä alkavan tulipalon. Vältä kuitenkin liian lähellä sijaitsevia palovaroittimia, jotta ruoanlaitosta aiheutuvat hälytykset eivät ole liian yleisiä.
- Portaikoissa palovaroittimet kannattaa sijoittaa yläpuolelle, jotta savu havaitaan mahdollisimman nopeasti.
- Jos asunnossa on korkeita kattoja, pitkiä etäisyyksiä tai ovia, jotka voivat estää savun kulkeutumista, harkitse useamman palovaroittimen asentamista.
- Palovaroitin tulee asentaa kattoon, sillä savu nousee ylöspäin. Sijoita varoitin vähintään 50 cm päähän seinästä ja kaltevassa katossa vähintään 1 metrin päähän harjasta.



Huolto ja testaus

- Testaa palovaroitin säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.
- Puhdista palovaroitin imuroimalla tai paineilmalla vähintään kahdesti vuodessa, jotta pöly ja lika eivät vaikuta sen toimintaan.
- Vaihda paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti tai aina, kun varoitin ilmoittaa niiden olevan lopussa.
- Palovaroitin tulee vaihtaa uuteen viimeistään 10 vuoden kuluttua asennuksesta.

TECHNICAL SPECIFICATION

Smoke Detector Alarm Type	≥ 85 dB / 3 m	Sku	601142
Smoke Detector Frequency	868 MHz	EAN	7320896011427
Smoke Detector Interconnect	Yes	Smoke Detector Certifying	EN 14604
Smoke Detector Replaceable Battery	Yes	Smoke Detector Model	SA411S
Smoke Detector Battery Life	3 year		
Smoke Detector Operational Temperature	0 °C / +45 °C		
Smoke Detector Pause	1		
Smoke Detector Power Source	230V with battery backup		
Smoke Detector Type	Optical		

fdv_important_smoke_detector

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic